安心機能	11-2
緊急ブザーを利用する	
メールを読んだことを	
自動的に知らせる	11-3
本機を利用したことを	
自動的に知らせる	11-4
セキュリティ	11-5
セキュリティについて	

使用禁止/制限	11-6
本機の使用を禁止/制限する	
本機の情報を守る	11-7
ケータイ機能制御	11-8
遠隔操作で機能の利用を	
規制する	11-8
応用操作	11-9
こんなときは	. 11-10



安心

緊急ブザーを利用する

外出先で急に体調に異変が起きたときなどに、ブザーを鳴らして周囲に伝えることができます。また、ご家族などに自動的に電話をかけたり、位置情報をメールで伝えることができます。

緊急ブザーについてのご注意

- ●緊急ブザーの音量は調節できません。
- ●耳元などで緊急ブザーを鳴らさない でください。耳に影響を与える可能 性があります。
- ●緊急ブザーは、犯罪防止や安全を保証するものではありません。

緊急ブザーを鳴らす

🚹 🗖 (長く)

ブザーが鳴ります。



ブザーを停止するとき

- ◆オープンポジションで操作してください。
- ⑤だけでなく、鳴動中に
 の、1~3およびサイドボタン以外のいずれかのボタンを押すと、停止します。
 - ■音声電話発信中は、まず発信が中止されます。再度⑧などを押すと、ブザーが停止します。(ただし@)、(電影、)を押しても、発信は中止されません。)

緊急連絡先を登録する

緊急連絡先を登録しておくと、ブザー 鳴動時に自動的に電話が発信されま す。また、現在地の位置情報を含んだ メールが自動的に送信されます。

- ■緊急連絡先に「110」、「118」、「119」 の緊急通報番号は登録できません。
- ●圏外時は、電話発信やメール送信ができません。
- ●ブザーが鳴って10秒以内に停止したときは、電話発信やメール送信はされません。
- - → 「緊急ブザーを設定する」
 - **▶**OK



- 「1番目の登録」→○K
- 「電話帳から選ぶ」→○K

🔼 登録する電話帳選択 ▶ ○K

●電話帳に複数の電話番号やメール アドレスが登録されているとき は、1番目の番号や宛先に発信ま たは送信されます。

緊急連絡先を2件登録するとき ②のあと「2番目の登録」◆○K◆ 「電話帳から選ぶ」◆○K◆登録する電話帳選択◆○K

■ブザー鳴動時には、まず1番目の連絡先に電話が発信され、しばらく応答がなければ、2番目の連絡先に発信されます。

緊急連絡先を解除するとき ②で「登録を解除する」 ◆ ○ K ◆ 「は い」 ◆ ○ K

相手が電話に応答したとき

スピーカーホンで通話できます。

緊急連絡先をUSIMカード内の電話帳 に設定したとき

●本機の電源を入れたあと、緊急連絡 先として読み込むまでに約1分間か かります。この間に緊急ブザーを鳴 らしても、連絡されませんのでご注 意ください。



メールを読んだことを自動的に知らせる

[**/** 便利 読んだよメール: P.11-9

ご家族など登録した相手からのメール を確認すると、自動的にメールが送信 されます。 (読んだよメール)

●メッセージ画面を表示すると、自動的 に送信されます。

宛先を登録する

「**送信相手**①」に電話帳から選んで登録する方法を例に説明します。

- OK → 「安心機能」 → OK
 - **▶**「読んだよメールを送る」
 - **▶**[OK]



- 「読んだよメール」 → ○K→ 「送信する」 → ○K
- 「送信相手①」 → OK
- 「宛先を登録する」 ⇒ ○K
- □ 「電話帳から選ぶ」 → ○K

🕞 登録する電話帳選択 ▶ 🕟

- **宛先選択** ▶ ○K
 - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、②は必要ありません。

宛先を2件登録するとき

②のあと「送信相手②」 ◆ ○ K ◆ ② 以 B

宛先を解除するとき

④で「登録を解除する」 → ○ K → 「はい | → ○ K |

その他の方法で登録するとき

⑤で「その他から選ぶ」 ◆○⋉ ◆項


目選択▶○K

■以降は、画面の指示に従って操作してください。

「読んだよメール」を送信しないとき ②で「読んだよメール」 ◆ ○ K ◆ 「送 信しない I ◆ ○ K

登録した相手からのメールを確認すると

次のような内容のメールが、自動的に送信されます。



(例) S!メールのとき

●S!アプリによるメール確認時は、送信されません。



11

本機を利用したことを自動的に知らせる

【 厠 元気だよメール: P.11-9

本機を利用時、ご家族など登録した相手に自動的にメールが送信されます。 (元気だよメール)

- ●1日に1回、歩数計で設定された歩数 リセット時刻(お買い上げ時は0時) を過ぎてから、電源の入った本機をオー プンポジションにすると、自動的に送 信されます。
- ●歩数リセット時刻を変更すると、メール送信のタイミングに影響することがあります。

宛先を登録する

「**送信相手**①」に電話帳から選んで登録する方法を例に説明します。

- **⋒** ○K **▶ 「安心機能」 ▶** ○K
 - **⇒** 「元気だよメールを送る」
 - **▶**OK

『加 除版Ⅲ 元気だよメール 元気だよメール 送信しない 送信相手① 〈未登録〉

「元気だよメール」 ⇒ ○K

▶ 「送信する」○K

- 「送信相手①」→○K
- 「宛先を登録する」 ⇒ ○K
- 「電話帳から選ぶ」 → ○K
- 登録する電話帳選択◆○K
- 宛先選択 ▶ K
 - ●電話帳に宛先が1件だけ登録されているとき、②は必要ありません。

宛先を2件登録するとき

②のあと「送信相手②」 **→** ○ □ → ② 以降

宛先を解除するとき

②で「登録を解除する」 → ○ K → 「はい | → ○ K |

その他の方法で登録するとき


⑤で「その他から選ぶ」→○K→項目選択→○K

■以降は、画面の指示に従って操作してください。

「元気だよメール」を送信しないとき ②で「元気だよメール」◆○▷・「送 信しない」◆○▷

本機をオープンポジションにすると

次のような内容のメールが、自動的に 送信されます。



(例) S!メールのとき

- ●歩数計を利用しているときは、メール 本文に前日の歩数情報が含まれます。
- ●電源を入れたあと、待受画面が表示されるまでの間に本機を開閉すると、元気だよメールが送信されないことがあります。



セキュリティについて

いろいろなセキュリティ機能で、本機や本機内のデータを守ります。

●次の機能は、操作用暗証番号で守られています。操作用暗証番号の取り扱いには十分注意してください。

キー操作ロック

PIN認証

操作用暗証番号を入力しないと、本機を使用できないようにします。

電源On時にPINコードを 入力しないと、本機を使用 できないようにします。

本機の使用を禁止するための機能



本機のデータを守るための機能

機能別利用制限

他人が電話帳やメール

Yahoo!ケータイなどの各

機能を使用できないように

します。

安心遠隔ロック

ケータイ機能制御

本機を紛失したときなど、 パソコンや他の電話機から の遠隔操作で本機を使用で きないようにします。 管理者の遠隔操作で、本機 内の機能の利用を規制する ことができます。

履歴使用禁止

他人が通話履歴やメール送 受信履歴を閲覧/使用でき ないようにします。



本機の使用を禁止/制限する

[/m PIN認証: P.11-9

本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにしま す。(キー操作ロック)

設定できる内容は、次のとおりです。

自動	画面が自動消灯したときや、クローズポジションにするたびに自動的にキー操作ロックが設定されます。
即時	設定操作のあと、すぐに キー操作ロックが設定され ます。(一時解除すると、 キー操作ロックは「Off」と なります。)
電源On時	設定操作のあと、すぐには キー操作ロックは設定され ません。一度電源を切って、 再度電源を入れたときに設 定されます。(操作用暗証番 号入力の画面が表示されま す。)

NOK → 「設定」 → OK

▶「セキュリティ設定」 ▶○₭

Tri 15:55 (IIII セキュリティ設定 PIN認証の設定

キー操作ロック

履歴の使用禁止

セキュリティ設定画面

- 「キー操作ロック」→○K
- 設定項目選択 → ○K
- キー操作ロックを一時的に解除するとき キー操作ロック中に操作用暗証番号 入力◆○○○
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、 応答保留、通話を終了するなどの操作は行えます。
- キー操作ロックを解除するとき ②で「Off」◆○K→操作用暗証番 号入力◆○K

電源On時に認証する

電源On時にPINコードを入力しないと、本機を使用できないようにします。(PIN認証)

- セキュリティ設定画面で「PIN認証の設定」→ ○K→ 「On / Off設定 | → ○K
- [On] ◆○ド
 ◆PINコード入力◆○ド

安心遠隔ロックについて

本機を紛失したときなど、パソコンや 他の携帯電話からの遠隔操作で本機を 操作できないようにします。ロック中 は、電源を入れる以外の操作ができな くなります。

●「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクモバイルホームページ」 (℃ア.15-21)を参照するか、「お問い 合わせ先」(℃ア.15-35)までご連絡 ください。



本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

電話帳

メール

カレンダー

メモ帳

Yahoo!ケータイ

(I) OK → 「設定」 → OK

▶「セキュリティ設定」▶○K



セキュリティ設定画面

- 「ケータイの利用制限を設定する」 → ○○○
- (機能別利用制限の設定)

▶OK

極能選択→○K(√)

電話帳を選んだときは、このあと「データ参照しない」または「データ参照する」を選び、②Mを押します。(「データ参照しない」を選ぶと、電話帳に登録されている相手の名前が、メールや発着信履歴などで表示されなくなります。)

② →操作用暗証番号入力 → ○ K

使用禁止を一時解除するとき

●各機能を使用するときに操作用暗証 番号を入力し、 ○○○ を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

- セキュリティ設定画面で「履歴の使用禁止」◆○
- 履歴の種類選択 ◆ ○K (√)
- **∑** → 操作用暗証番号入力 → K

履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を使用するときに操作用暗証番 号を入力し、「OKIを押します。



遠隔操作で機能の利用を規制する

管理者の遠隔操作で、次の機能の利用 を規制することができます。

 カメラ
 USIMへの書込み

 赤外線通信
 S!メール

メモリカード ファイル添付 USB Yahoo!ケータイ


メール S!アプリ

音声発信 ストリーミング

TVコール発信 Flash®

- ●遠隔操作が行われているときは、メッセージが表示されます。
- ●本機能は、ご契約の内容によっては、 ご利用いただけません。詳しくは、最 寄りの「ソフトバンクショップ」また は「お問い合わせ先」(℃変 P.15-35) までご連絡ください。

■規制中の機能を利用しようとすると 次のような画面が表示され、その機能 は利用できません。



●上のような画面が、表示されない機能 も一部あります。

利用規制の状況を確認する

- OK → 「設定」 → OK
 - ▶「セキュリティ設定」 ▶○₭
- 「制御中の機能を確認する」

→OK



機能別に利用規制の状況が表示されます。

緊急ブザー

緊急ブザーを無効 「安心機能」 ▶ ○K ▶ 「緊急ブザー OK ▶ にしたい を設定する | ▶ OK ▶ 「緊急ブザーの機能 | ◆ OK → 「鳴らさない」 ◆ OK 緊急連絡先への連 OK) 「安心機能」▶◎⋉▶「緊急ブザー 絡を無効にしたい を設定する | ▶○□ ▶ 「登録者への連絡 | ▶ ○⋉⇒「連絡しない」 ⇒○к

読んだよメール

登録した宛先を変 更したい ルを送る」→○⋉→変更する送信相手選択 ◆ ○K → 「登録を変更する」 ◆ ○K → 「電 話帳から選ぶⅠ→○κ→登録する電話帳選 択▶◎⋉▶宛先選択▶◎⋉

元気だよメール

登録した宛先を変 ○⋉ → 「安心機能」 → ○⋉ → 「元気だよメー 更したい ルを送る│▶○⋉▶変更する送信相手選択 ◆ ○K → 「登録を変更する」 ◆ ○K → 「電 話帳から選ぶⅠ→○κ→登録する電話帳選 択▶◎κ▶宛先選択▶◎κ

PIN認証

PIN認証コードを OK ▶ 「設定」▶○⋉▶「ヤキュリティ設 変更したい 定 | → OK → 「PIN認証の設定 | → OK → 「PIN変更」→○KI→現在のPINコード入力 ◆ OKI ◆ 新しいPINコード入力 ◆ OKI ◆ 再 度新しいPINコード入力⇒○K ◆PIN認証の設定が「On」のときに変更でき ます。



緊急ブザー



緊急連絡先が解除された

- ●USIMカード内の電話帳を設定しているとき、別のUSIMカードを取り付けると、緊急連絡先は解除されます。
- ●S!電話帳バックアップで「読込み (全件上書き)」を行うと、緊急連 絡先は解除されます。



位置情報メールが送信されない

- ◆次のときは、位置情報メールが送信されません。
- ■緊急ブザー鳴動中に位置ナビ検 索を受けたとき
- ■圏外のとき
- ■電波を停止しているとき
- ■送信メールの容量が不足してい るとき
- ■測位を禁止しているとき



11-1(