

<b>カレンダー</b> .....	<b>12-2</b>
カレンダーを表示する .....	12-2
スケジュールを登録する .....	12-2
休日／記念日を登録する .....	12-3
スケジュールなどの詳細を確認／編集する.....	12-4
カレンダーから利用できる機能.....	12-4
<b>予定リスト</b> .....	<b>12-6</b>
予定リストを登録する .....	12-6
予定リストから利用できる機能.....	12-6
<b>アラーム</b> .....	<b>12-7</b>
アラーム音について .....	12-7
アラームを登録する .....	12-7
<b>電卓</b> .....	<b>12-8</b>
<b>メモ帳</b> .....	<b>12-9</b>
メモ帳を登録する .....	12-9
メモ帳から利用できる機能.....	12-9
<b>録音機能</b> .....	<b>12-10</b>
待受時に自分の声などを録音する （ボイスレコーダー） .....	12-10
音を録音して着信音などに設定する （おしゃべり機能） .....	12-10
<b>バーコードリーダー</b> .....	<b>12-11</b>
バーコードを読み取る .....	12-11
読み取ったデータを確認／編集する .....	12-12
読み取ったデータを利用する.....	12-12








### 3 必要事項の入力が終了したら、 [完了]

#### スケジュールアイコン

スケジュールを登録した日は、以下のように表示されます。

- (青色) : 午前のスケジュール
- (橙色) : 午後のスケジュール
- (アンダーバー) : 2日以上にわたるスケジュール

● 設定により、以下のアイコンが表示されます。

-  : アラームでお知らせ
-  M : 毎月繰り返し
-  D : 毎日繰り返し
-  Y : 毎年繰り返し
-  W : 曜日指定繰り返し

#### お知らせ

- 2000年1月1日00時00分から2037年12月31日23時59分までのスケジュールを登録できます。
- プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はアラーム通知を行いません。

### 休日／記念日を登録する

休日／記念日を1日1件ずつ、それぞれ最大100件まで登録できます。

#### メインメニューから ツール▶カレンダー

### 1 日付を選んで [新規]→休日／記念日




### 2 項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
日付	> 日付を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択 ● <b>設定なし</b> を選択した場合は、休日／記念日を繰り返しません。
内容	> 休日または記念日の内容を入力

### 3 [完了]

#### 休日／記念日アイコン

休日に設定された日は赤く表示されます。  
記念日に設定された日には赤い丸がつきます。

- 設定により、次のアイコンが表示されます。  
 : 休日     : 記念日     Y : 毎年繰り返し

## スケジュールなどの詳細を確認／編集する

メインメニューから ツール▶カレンダー

1 で日付を選択

日	2009 / 2 / 2(月)
1	11:35~11:35 ● 予定あり
2	11:40~12:00 ● 買い物
3	12:30~13:00 ● 食事

スケジュール一覧画面

2 スケジュールの内容／休日／

記念日を選択

- 編集するには： [編集]→  
各項目の編集（スケジュール  
▶P.12-2手順2以降、休日／記念日  
▶P.12-3手順2以降）


日	スケジュール
●	要約
●	予定あり
●	終日 OFF
○	開始日時 2009 / 2 / 2(月) 11:35
○	終了日時 2009 / 2 / 2(月) 11:35
○	繰り返し OFF
○	アラーム通知 OFF
○	内容
○	予定あり

スケジュール詳細画面

## カレンダーから利用できる機能

共通操作▶メインメニューから ツール▶カレンダー

### ■ カレンダー画面で利用できる機能

日付を選んで  [メニュー]→項目を選択（下記参照）

項目	操作・補足
新規登録	新しい予定を登録します。（▶P.12-2、P.12-3）
1ヶ月表示／ 1週間表示	カレンダー画面の表示を1ヶ月／1週間に切り替えます。
アイコン別表示	選択したアイコンで登録されているスケジュールの一覧が表示されます。 > アイコンを選択
登録件数確認	登録されているスケジュール、休日、記念日の件数を表示します。
ショートカット 登録	ショートカットに登録します。（▶P.1-19）
赤外線全件送信 （▶P.10-3）	
ICデータ全件 送信 （▶P.10-5）	
過去スケジュール 削除	選んでいる日付の前日までのスケジュール、休日、記念日を削除します。 > 項目を選択→YES
全削除	> 端末暗証番号を入力→項目を選択→YES
祝日リセット	あらかじめ登録されていた祝日の名称を削除した場合、本機能が初期状態に戻すことができます。 > YES

## ■ スケジュール一覧／詳細画面で利用できる機能

日付を選択 (→スケジュール、休日または記念日を選択) →

[メニュー] → 項目を選択 (下記参照)

項目	操作・補足
新規登録	新しい予定を登録します。(☞P.12-2、P.12-3)
編集	登録した予定を編集します。(☞P.12-4)
コピー	登録されているスケジュール、休日または記念日をコピーして別の日に登録できます。 > 貼り付け先の日時を入力
カレンダー表示	アイコン別表示からカレンダー表示に切り替えます。
アイコン別表示	選択したアイコンで登録されているスケジュールの一覧が表示されます。 > アイコンを選択
シークレット設定／シークレット解除	スケジュールがシークレット設定／解除されます。 > <b>YES</b> (→シークレット設定の場合、端末暗証番号を入力) ●シークレット設定したスケジュールは、本機を <b>シークレットモード／シークレット専用モード</b> に設定したときのみ表示されます。(☞P.11-8)
S!メール作成	スケジュールの日付と内容をメール本文に貼り付けてメールを作成します。(☞P.13-4手順2以降)
赤外線送信	(☞P.10-3)
赤外線全件送信	(☞P.10-3)
ICデータ送信	(☞P.10-5)
ICデータ全件送信	(☞P.10-5)
microSDへコピー	スケジュールをmicroSDカードにコピーします。 > <b>YES</b> ●microSDカードのデータを表示するには (☞P.9-17)
削除	> <b>YES</b>

項目	操作・補足
過去スケジュール削除	選んでいる日付の前日までのスケジュール、休日、記念日を削除します。 > 項目を選択→ <b>YES</b>
選択削除	> スケジュールにチェック→ [完了]→ <b>YES</b>


## 予定リスト

予定を簡単なメモとして書き留め、リストで管理できます。

### 予定リストを登録する

#### メインメニューから ツール▶予定リスト

#### 1 [新規]→項目を選択 (下記参照)

- 登録済みの予定リストを確認するには、確認したい予定リストを選択します。登録内容を変更するには、内容確認画面で  [編集] を押します。

項目	操作・補足
内容	> 内容を入力
期日	> 期日の入力方法を選択→期日を入力 ●なし設定時、期日は設定されません。
優先度	> 優先度を選択
カテゴリ	> カテゴリを選択
アラーム通知	> 通知方法を選択 (→事前通知する場合、何分前に通知するか入力) ●アラーム音について (☞P.12-7)
アラーム音	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→アラーム音を選択


#### 2 必要事項の入力が終了したら、 [完了]


- 内容を入力していない場合、予定リストは保存できません。

#### お知らせ

- プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はアラーム通知を行いません。

## 予定リストから利用できる機能

予定リスト一覧を表示中に  [メニュー] を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
新規登録	新しい予定を登録します。(☞左記)
編集	登録した予定を編集します。(☞左記)
状態	予定リスト一覧で表示される状態を示すアイコンを変更できます。 > 状態を選択 (→完了を選択した場合、完了日の入力方法を選択→完了日を入力) ●期日を過ぎた状態アイコンは、青色から赤色に変わります。
カテゴリ別表示	> カテゴリを選択
ソート/フィルタ	期日や登録順、状態別など、表示順を変更します。 > 条件を選択
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-19)
赤外線送信	(☞P.10-3)
赤外線全件送信	(☞P.10-3)
ICデータ送信	(☞P.10-5)
ICデータ全件送信	(☞P.10-5)
microSDへコピー	予定リストをmicroSDカードにコピーします。 > YES ●microSDカードのデータを表示するには (☞P.9-17)
削除	> YES
選択削除	> 予定にチェック→  [完了]→YES
完了済み削除	状態が完了に設定されている予定リストを削除します。 > YES
全削除	> 端末暗証番号を入力→YES

## アラーム

指定した時刻にアラーム音とアニメーション、イルミネーションでお知らせします。

### アラーム音について

アラーム音が約5分間鳴り、イルミネーションが点灯します。画面には、設定したアラームメッセージと選択したアイコンに連動したアニメーションまたはムービーが表示されます。

#### 「スケジュール」「予定リスト」「アラーム」のアラームを停止するには

アラーム音が鳴ったら、いずれかのボタンを押します。

#### 未通知アラームについて

プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中、赤外線通信中などでアラームを通知できなかった場合は、ロック解除後、または機能終了後、待受画面に「未通知アラームあり」のお知らせアイコンが表示されます。アイコンを選択すると、通知できなかったアラームの内容が確認できます。

#### お知らせ


- アラーム通知の設定を同じ時刻にしたときは、「アラーム」→「録画予約」→「予定リスト」→「スケジュール」→「視聴予約」の優先順位で通知します。通知できなかったスケジュールまたは予定リストについては、「未通知アラームあり」のアイコンを表示してお知らせします。

## アラームを登録する



アラームは最大5件登録できます。毎日、または指定した曜日の同じ時刻にアラーム音を鳴らすことができます。

### メインメニューから ツール▶アラーム

#### 1 アラームを選んで [編集]



#### 2 項目を選択（下記参照）



項目	操作・補足
設定	アラームが設定／解除されます。 > ON / OFF
時刻	> アラームを鳴らす時刻を入力
繰り返し	> 繰り返しの種類を選択（→曜日指定の場合、設定したい曜日にだけチェック→  [完了]）
アラーム音	> アラーム音の種類を選択→フォルダを選択→アラーム音を選択
アラーム音量	>  で音量を選択
スヌーズ通知	> ON / OFF（→OFFの場合、鳴動時間（分）を入力） ●ONに設定すると、アラーム音が約60秒間鳴ったあと、約5分おきに6回繰り返し鳴ります。
マナーモード優先	> ON / OFF ●マナーモード設定中にアラームが起動した場合、どちらの設定内容を優先するかを設定します。

### 3 必要事項の入力が終了したら、 [完了]


待受画面に「」が表示されます。


#### アラームアイコン

- 設定により、以下のアイコンが表示されます。


：毎日繰り返し      ：曜日指定繰り返し

#### アラームを解除／再起動するには

アラーム一覧画面で [メニュー] → 項目を選択 → YES

- 登録内容を保持したまま、起動中のアラームを解除、または停止中のアラームを再起動できます。
- 登録しているアラームを選んで を押し、ON/OFFを切り替えることもできます。

#### アラームのスヌーズ通知を解除するには

いずれかのボタンを押してアラームを停止してから を押します。










#### お知らせ


- 著作権保護ファイルはアラーム音として設定できない場合があります。
- プライバシーキーロックやパーソナルデータロック設定中はアラーム通知を行いません。

## 電卓

簡単な数値計算（加減乗除）ができます。  
最大10桁表示できます。


#### メインメニューから ツール▶ 電卓

項目	ボタン操作
数字の入力	 [0]～[9]
+	
-	
×	
÷	
=	
小数点	
%	
クリア	 CLEAR



#### 計算例（ $-17+28.5$ を計算する場合）

$$-17+28.5=11.5$$





## メモ帳

メモ帳として文章を最大20件登録できます。

### メモ帳を登録する

#### メインメニューから ツール▶メモ帳

#### 1 <未登録>

- 登録済みのメモ帳を選択すると、登録内容を確認できます。  
[編集]を押すと編集できます。

#### 2 文章を入力

- 全角最大256文字、半角最大512文字入力できます。



メモ帳一覧画面

## メモ帳から利用できる機能

メモ帳一覧を表示中に [メニュー] を押すと、次の操作ができます。

項目	操作・補足
編集	登録したメモ帳を編集します。
S!メール作成	メモ帳の内容をメール本文に貼り付けてメールを作成します。(☞P.13-4手順2以降)
スケジュール作成	スケジュールにメモ帳の内容を貼り付けてスケジュールを作成します。 > <b>スケジュール</b> →登録の操作を行う (☞P.12-2手順2以降)
ショートカット登録	ショートカットに登録します。(☞P.1-19)
赤外線送信	(☞P.10-3)
赤外線全件送信	(☞P.10-3)
ICデータ送信	(☞P.10-5)
ICデータ全件送信	(☞P.10-5)
microSDへコピー	メモ帳をmicroSDカードにコピーします。 > <b>YES</b> ●microSDカードのデータを表示するには (☞P.9-17)
メモ帳情報	メモ帳の作成日時、最終更新日時、分類を表示します。
分類	> 分類を選択 ●分類しない場合は、 <b>なし</b> を選択します。
削除	> <b>YES</b>
選択削除	> メモ帳にチェック→ [完了]→ <b>YES</b>
全削除	> 端末暗証番号を入力→ <b>YES</b>

## 録音機能



### 待受時に自分の声などを録音する (ボイスレコーダー)

録音した音は、着信音などに設定できます。

- 1件につき約60秒間録音できます。

メインメニューから ツール▶簡易留守録/録音  
▶ボイスレコーダー

#### 1 YES

2 録音を終了するには、 [停止] /  /  →  


録音した音声は着うた・メロディフォルダに保存されます。

### 音を録音して着信音などに設定する (おしゃべり機能)

録音した音は、応答/通話中保留音、アラーム、スケジュール、予定リスト、各種着信音、簡易留守録の応答メッセージ、視聴予約(デジタルテレビ)、着うた・メロディのプレイリストに設定できます。

- 約15秒間、1件のみ録音できます。
- 録音後、設定したい音の各設定画面で、**おしゃべり**を選択してください。

メインメニューから ツール▶簡易留守録/録音  
▶おしゃべり機能

#### 1 録音

録音を開始します。

録音完了5秒前に「ピッ」と音が鳴り、録音終了後「ピピッ」と音が鳴り、元の画面に戻ります。

録音した音を再生するには  
手順1で、再生

録音した音を消去するには  
手順1で、消去→YES

## バーコードリーダー

印刷されたJANコードやQRコードをカメラで撮影して読み取り、保存できます。読み取った情報を利用して、URLへの接続、メールの送信、電話帳の登録などができます。

### JANコードとは

幅の異なるバーとスペースを組み合わせた一次元コードの種類です。

### QRコードとは

縦横に情報を持った二次元コードの種類です。



## バーコードを読み取る

読み取ったデータは最大5件登録できます。  
分割されたQRコードは最大16個読み取れます。

### メインメニューから ツール▶バーコードリーダー▶コード読み取り

- 1 バーコードを画面中央に表示する
  - 明るさを調節するには：[メニュー]→明るさ調節→-3（暗い）～+3（明るい）で調節
  - ズームを利用するには：[ズーム]
  - ピントを合わせて固定するには：[ピント]

## 2 [開始]

読み取りを開始し、完了すると認識結果が表示されます。

- 読み取ったバーコードが分割データの場合：OK→手順1、2を繰り返す
- 読み取ったデータをすぐに利用するには（P.12-12手順2）



例) 左記のQRコードの認識結果画面

## 3 [メニュー]→認識結果保存→OK

### お知らせ

- JANコードとQRコード以外のバーコード／二次元コードは読み取れません。
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れない場合があります。
- 読み取りに時間がかかる場合があります。読み取り中は、本機が揺れたりしないようにしっかり持って操作してください。
- 傷、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、QRコードのバージョンによっては、正しく読み取りできない場合があります。

## 読み取ったデータを確認／編集する

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー  
▶保存データ一覧

### 1 確認する場合

データを選択

### タイトルを編集する場合

データを選んで **[Y]**[メニュー]→タイトル編集→  
タイトルを編集

### 保存データを削除するには

手順1で(データを選んで) **[Y]**[メニュー]→削除／全件削除  
(→全件削除の場合、端末暗証番号を入力) →YES

12

ツ  
ー  
ル

## 読み取ったデータを利用する

メインメニューから ツール▶バーコードリーダー  
▶保存データ一覧

### 1 データを選択

### 2 **[Y]**[メニュー]→項目を選択(下記参照)

項目	操作・補足
認識結果保存	コード読み取りの認識結果を保存します。
一覧表示	保存データ一覧画面を表示します。
URL入力	選択中のURLへ接続します。 > Yahoo!ケータイ/PCサイトブラウザ→YES ●URLを選択しても接続できます。
S!メール作成	選択中のメールアドレスを宛先にしてメールを作成します。(☞P.13-4手順4以降) ●メールアドレスを選択してもメールを作成できません。
電話発信	選択中の電話番号に発信します。 > 発信方法を選択→発信 ●電話番号を選択しても発信できます。
電話帳登録	電話帳に登録します。(☞P.4-5手順2以降)
ブックマーク登録	URLをブックマークに登録します。 > YES→ <b>[G]</b> [決定]
コピー	文字列をコピーして、他の場所に貼り付けることができます。(☞P.3-9手順2以降)